

ChamSys MagicQ MQ 60

Linie DMX: 12
Ilość obsługiwanych kanałów: 6144
Ilość obsługiwanych urządzeń: Do 6144
Cue: 5000
Kolejki Cue: 2000
Palety: 3096
Grupy: 5000
Liczba obsługiwanych show: Dowolna
Współpraca z Media Serwerami: 50 (różnych)
Wbudowany monitor dotykowy: Tak
Enkodery: 8
Suwaki: 12
Gniazda sieciowe (ethernet): 4
Port USB: 5
Wyjścia DMX: 4 (XLR 5pin)
Gniazda lampki LED: 1
Port monitora zewnętrznego (dotykowy): 1
Kolor obudowy: Niebieski (Standardowo)
Zasilanie: 110-240V Powercon
Wbudowany UPS: ~15min.
RS 232: Tak
Wejście Dźwięku: Tak
MIDI: wej/wyj
Szerokość: 525mm
Głębokość: 385mm
Wysokość: 140mm
Waga: 6.5kg

