

Haze Base Base Highpower

Moc całkowita: 2600W

Pojemnik na płyn: 5L (wężyk płynu dopinany poprzez szybkozłącze)

Zużycie płynu: max. 240 ml/min

Gotowość do pracy(czas): około 7 min.

Sterowanie: DMX 512

Obsługa manualna poprzez wewnętrzny sterownik
Zewnętrzny pilot (opcja)

Zasilanie: 230V, przewód z wtyczką euroshuko

Złącza: XLR 5-pin

Zdalne sterowanie przewodowe XLR 3-pin

Kontrola i zabezpieczenie temperaturowe: Mikroprocesor i termostat

Obudowa: Case 4U firmy Amptown (opcja)

Wymiary bez obudowy:

Szerokość: 580 mm

Głębokość: 230 mm

Wysokość: 250 mm

Waga bez płynu: 20kg

